

Atbilstoši noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"
prognozējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas klientam*
ir EUR 74027.26 (ar PVN).

Objekts: **Lietuvas šoseja 108, Jelgava** (Pieteikuma Nr. **106210231**)

PIESLĒGUMA IERĪKOŠANAS IZMAKSU APRĒĶINS

Nr.	Pieslēguma būvdarbu izmaksas	Mērv., km, gab.	Apjoms	Vienības izmaksas, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	6-20 kV KL izbūve, ja nav cietais ielas segums - darbs un materiāli	km	0.45	45852.00	20633.40
2	TA izbūve ar vienu transformatoru (slēgta tipa kompaktā) 6-20/0,4kV	gab.	1	36000.00	36000.00
3	VS kabeļa gala balsta izbūve	gab.	1	1316.15	1316.15
4	Līnijas atdalītājs vai slodzes slēdzis bez automātikas	gab.	1	3230.00	3230.00

Nr.	Sistēmas operatora izmaksas pieslēguma nodrošināšanai	Apjoms, gab.	Vienības izmaksas, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
-----	---	--------------	------------------------	--------------------------

Uz klientu attiecināmā ierīkošanas izmaksu daļa, %

5	Pieslēguma būvdarbu izmaksas (Sadales tīkla investīcijas)	0.00	0%	0.00
6	Pieslēguma būvdarbu izmaksas (atlikusī daļa)	61179.55	100%	61179.55
7	Sistēmas operatora izmaksas pieslēguma nodrošināšanai	0.00	100%	0.00
8	Summa bez PVN			61179.55
9	Summa ar PVN (21%)			74027.26

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ!

- **Prognozējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir aptuvenas un var mainīties.**
- Vairāku objektu gadījumā vienā pieteikumā tiek parādīta pirmā objekta adrese.
- **Aprēķinā nav iekļautas topogrāfiskā plāna izgatavošanas, būvprojekta izstrādes un klienta elektrotīkla izbūves izmaksas.** Šos darbus klients organizē pats par saviem līdzekļiem.
- Precīzs būvprojektā paredzētais ierīkojamā elektrotīkla garums tiks noteikts projektēšanas gaitā.
- Visas iespējamās ar sistēmas pieslēguma būvniecību saistītos izdevumus maksā ražotājs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/5 (prot. Nr. 15, 3.p.) apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem".
Pieslēguma maksas rēķinā tiks iekļautas sistēmas operatora izmaksas pieslēguma nodrošināšanai atbilstoši rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošajam cenrādim.

Visus iespējamās ar sistēmas pieslēguma būvniecību saistītos izdevumus maksā ražotājs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/5 (prot. Nr. 15, 3.p.) apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem".

Lietotie saīsinājumi:	
ZS - līdz 1kV elektrotīkls EPL – elektropārvades līnija GVL, GL – gaisvadu līnija KL – kabeļlīnija SP, FP – sadales (fīdera) punkts TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts)	VS - 6-20kV elektrotīkls A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija KP – komutācijas punkts PKL – piekarkabeļa līnija ZMP – zemsprieguma mājas pievads

* Klients – esošais vai potenciālais elektroenerģijas galalietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/5 (prot. Nr. 15, 3.p.) "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" izpratnē.

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības

Nr. 106210231

Derīgi līdz 31.12.2023

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS**Pieslēguma pieprasītājs:** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATORS"

Tāl: 23477777

1.2. Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās vieta:

zemes vienības kadastra apzīmējums: 09000290592

koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits**1.4. Pieslēguma raksturojums:** Ražotāja jauns pieslēgums**1.5. Tehniskie rādītāji:**

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās adrese		Ģenerējošā iekārta			Pašpatēriņš			
			Uzstādītā jauda (kW)	Maksimālā pieļaujamā eksporta jauda (kW)	Pieslēgspriegums (V)	Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
1	Lietuvas šoseja 108, Jelgava	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	499	0	400	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	499	499.00	400	10.3	16	400/230	3

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:

Tehniskā shēma. Viena izbūves kārta.

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM**2.1. Barošanas avots:**

110 kV A/ST. Nr. 40 - Viskalī

20 kV Līnija L27

Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: $I(c) = 40 \text{ A}$ **2.2. Pievienojuma vieta:**

Nr.	SP, FP		VS		TP		ZS	
1.		E025	-		Jauna KTA		-	

2.3. Vidējā sprieguma elektroietaisies:

2.3.1. No 20kV GVL E025 balsta Nr.13 projektēt VS KL A1-150 līdz KTA un atdalītāju nozares sākumā.

2.3.2. Pieslēguma tehniskais risinājums paredzēts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.50

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi 2.29.punktu kā vienkāršotas shēmas pieslēgums – pieslēgums elektroenerģijas sistēmai ar atvieglinātiem nosacījumiem un atšķirīgu elektroietaisies ekspluatācijas režīmu.

2.4. Transformatoru apakšstacijas:

2.4.1. Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 09000290592 iebrauktuves malā uzstādīt TA 21/0,42 kV vienam transformatoram ar jaudu līdz 630 kVA. Ražotājam ierādīt vietu TA uzstādīšanai, to saskaņojot ar AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Būvniecības daļas Projektu izstrādes nodaļu. Ražotājam jānodrošina iespēja piekļūt sistēmas operatoram pie TA jebkurā diennakts laikā;

2.4.2. TA uzstādīt vienu hermētisku transformatoru ar jaudu 630 kVA, ar slēguma grupu 11, attiecīgiem ZS un VS drošinātājiem;

2.4.3. TA uzstādīt VS slēgiekārtu CCF, izbūvējot starp to un transformatoru viendzīslu kabeļu saites;

2.4.4. Projektējamā TA uz VS KL līniju pievienojumiem paredzēt bojājumu vietas uzrādītājus (BVU);

2.4.5. TA uzstādīt vienu ZS sadalnes rāmi, komplektējot ar vienu NH-4A, divām NH-3 gabarīta līstēm un vienu NH-2 gabarīta līsti, projektā paredzot vietu divu NH-2 gabarīta līstu uzstādīšanai;

2.4.6. TA izbūvēt starp transformatoru un ZS slēgiekārtu viendzīslu kabeļu $\text{Cu-3x}(3\text{x}240)+2\text{x}240$ saiti;

2.4.7. TA kopējās elektroenerģijas uzskaitē zemsprieguma iekārtas pusē projektēt strāvmaiņus ar komutācijas kārbu un mērāparāta paneli;

2.4.8. Pie divām NH-3 līstēm izbūvēt divas strāvmaiņu komercuzskaites ar 400/5A strāvmaiņiem, 400A drošinātājiem un nepieciešamo vadojumu. Elektroenerģijas skaitītājus izvietot sadalnē TA ārpusē.

2.5. 0,4 kV elektroietaisies:

2.5.1. Saules elektrostaciju ar jaudu 499kW (250kW + 249kW) pieslēgt pie TA NH-3 izbūvētām komercuzskaitēm, izbūvējot līdz saules elektrostacijai nepieciešama šķērsgriezuma Ražotāja EPL;

2.5.2. Elektroenerģijas sistēmā nodotās un no sistēmas saņemtās elektroenerģijas komercuzskaiti ierīko uz elektroietaišu piederības robežas atbilstoši LEK123 un Tīkla kodeksam elektroenerģijas nozarē. Sistēmas operators par saviem līdzekļiem veic divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāja ar slodzes profila reģistrāciju uzstādīšanu;

2.5.3. Izstrādātās elektroenerģijas uzskaiti ierīko Ražotājs, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

2.5.4. Pieslēguma pieprasītājam jāizstrādā elektroietaišes principiālā shēma, posmā no elektroenerģijas ražošanas moduļiem (parka moduļa) līdz elektroietaišu piederības robežai ar sistēmas operatoru, iekļaujot tajā elektroenerģijas uzskaites shēmu, slēgiekārtas ar visiem iekārtu parametriem;

2.5.5. Elektrostacijas pašpatēriņš (kopā 10.3 kW) jānodrošina no saražotās elektroenerģijas, izņemot gadījumus, kad elektrostacija nedarbojas vai elektrostacijā saražotās elektroenerģijas daudzums nav pietiekams pašpatēriņa segšanai;

2.5.6. Prasības aizsardzības aparātiem invertoru pieslēguma vietā (0.4kV maiņsprieguma pusē):

- MSA (maksimālstrāvas aizsardzība pie starpfāzu īsslegumiem un strāvas pārslodzēm);
- ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība pie tuviem starpfāzu īsslegumiem);

2.5.7. Prasības invertoru aizsardzībām (prasības iestatījumiem pieejamas AS "Sadales tīkls" mājas lapā: <https://sadalesitikls.lv/lv/visparejas-tehniskas-prasibas-elektrostacijas-pieslegsana>):

- SPAMax (sprieguma aizsardzība 1. pakāpe);
- SPAMin (sprieguma aizsardzība 2.pakāpe);
- $f >$ (maksimālās frekvences aizsardzība);
- $f <$ (minimālās frekvences aizsardzība);
- Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardzība);
- automātiskā sinhronizācija;

2.5.8. Prasība elektroenerģijas parka moduļim:

- LFSM—O (frekvences robežvērtība ir 50.2Hz; statisma iestatījums ir 5%);

2.5.9. Elektrostacijas pieslēgumā jānodrošina automātiska atslēgšana starpfāzu īsslēguma, atļautās ražošanas jaudas pārsniegšanas gadījumā, vai zemesslēguma gadījumā tuvākajā ar Elektrostaciju saistītajā tīkla posmā, kuru ietekmē ģenerējošā iekārta;

2.5.10. Ražotājam jānodrošina dalīšanas automātikas uzstādīšana Elektrostacijas atslēgšanai no elektroenerģijas sadales sistēmas gadījumos, kad samazinās vai palielinās elektrotīkla frekvence, samazinās vai palielinās elektrotīkla spriegums, kā arī sprieguma pārtraukuma gadījumos.

2.6. Piegādātāja un klienta* elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība:

- elektroietaišu piederības un apkalpes robeža noteikta: **uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO transformatoru apakšstacijas 0,4 kV sadalnē**
- pieslēguma vieta: **VS/ZS transformatora 0.4kV kopnes**
- par kontakta stāvokli atbild: **Piegādātājs**

2.7. Pārējās prasības:

Pieslēguma tehniskais risinājums tiek ierīkots saskaņā ar Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumiem Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 2.29.punktu kā vienkāršotas shēmas pieslēgums – pieslēgums elektroenerģijas sistēmai ar atvieglinātiem nosacījumiem un atšķirīgu elektroietaišes ekspluatācijas režīmu.

20 kV elektroapgādi nodrošinošā AS "Sadales tīkls" elektrotīkla bojājuma gadījumā elektroenerģijas ražošanas pārtraukums var būt ilgāks par 24 (divdesmit četrām) stundām, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas. Ražotājam piemērotais tarifs netiek mainīts.

2.7.1. Ražotājam par saviem līdzekļiem jāveic elektrostacijas pieslēguma sadales sistēmai projektēšana, saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotajām tehniskajām prasībām, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības;

2.7.2. Elektroenerģijas kvalitātei uz elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standartam LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un elektrostacija nedrīkst pasliktināt elektrotīkla sprieguma parametrus;

2.7.3. Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549-1 "Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu. 1.daļa: Pieslēgums zemsprieguma sadales tīklam. Piemērošanai līdz B tipa elektrostacijām ieskaitot" prasībām;

2.7.4. Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst visām prasībām, ko "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4) 7.pielikums nosaka A tipa parka elektroenerģijas ražošanas moduļiem;

2.7.5. Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst visām prasībām, ko Eiropas Komisijas Regula Nr.2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām, nosaka A tipa parka elektroenerģijas ražošanas moduļiem. Elektroenerģijas ražošanas moduļim jābūt aprīkotam ar loģisku saskarni (ievades ports), lai aktīvo izejas jaudu pārtrauktu piecu sekunžu laikā no brīža,

kad ievades portā saņemta instrukcija. Savienojums starp ražošanas moduli un AS "Sadales tīkls" Dispečervadības sistēmu (SCADA) nav jāveido;

2.7.6. Elektrostacijas pieslēguma process tiek veikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/5 (prot. Nr.15, 3.p.) apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem". Pirms AS "Sadales tīkls" izsniedz Atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai, Ražotājam jāveic Elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaudi. Lai saņemtu atļauju Elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" sistēmas kopējās pārbaudes veikšanai, Ražotājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija, kas publicēta AS "Sadales tīkls" mājas lapā;

2.7.7. Ražotājam jāorganizē elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaude, kuras laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaude un saražotās elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi atbilstībai standartam LVS EN 50160. Darbu izmaksas sedz Ražotājs;

Pamatprasības:

2.7.8. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi.

2.7.9. Ražotājam kopā ar būvprojekta izstrādātāju (projektētāju) būvprojekta izstrādes gaitā jāpārliecināties par būvniecības ieceres atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā apstiprinātajā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un detālplānojumā (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Gadījumā, ja izsniegtajās tehniskajās prasībās tiek konstatētas neprecizitātes, klientam būvprojekta izstrādes gaitā ir vērsties AS "Sadales tīkls" ar lūgumu precizēt izsniegtās tehniskās prasības.

2.7.10. Šīs tehniskās prasības ir uzskatāmas arī par tehnisko uzdevumu inženierizpētes darbu veikšanai un nosaka minimālo inženierizpētes apjomu;

Būvprojekta sastāvs:

2.7.11. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātajam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam.

2.7.12. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

2.7.13. Būvprojektā iekļaut zemes īpašnieku sarakstu, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas.

2.7.14. Visus nosacījumus, kas radušies, saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas.

2.7.15. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi.

2.7.16. Būvprojektam pievienot darbu organizēšanas plānu ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, klientu skaitu un aprēķinātām klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu, kā arī elektroapgādes shēmu ar realizācijas posmiem.

2.7.17. Ja paredzēta konteinertipa sadalietaišu būves (KTA) izbūve pilsētu un ciemu teritorijā, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāveic būves uzstādīšanas vietas ģeotehniskā izpēte (pamatnes grunts mehāniskās īpašības). Būvprojektētājam ir tiesības palielināt veicamo inženierizpētes darbu apjomu;

2.7.18. Brīvi stāvoša KTA piekļuvei nepieciešamo piebraucamo ceļu, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem, vai virsmas segumu izbūvi organizē pieslēguma pieprasītājs;

2.7.19. KTA novietošanas pamatnes izbūvi veic AS "Sadales tīkls" izvēlētais darbuzņēmējs;

2.7.20. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu garenprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt, projektējamās elektrolīnijas trases garenprofilu;

2.7.21. Pēc zemes īpašnieka iniciatīvas vai, ja objektā plānota atmežošana vai KTA izbūve, pieteikt aprobežojuma līguma sagatavošanu saskano.sadalestikls.lv, izveidojot informācijas pieprasījumu, pievienojot sekojošu dokumentāciju:

2.7.21.1. aprobežojamās zemes vienības kadastra apzīmējumu,

2.7.21.2. ziņas par īpašnieku (vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts, bankas konts),

2.7.21.3. aprobežojuma parametrus – Elektroapgādes objekta lielumu un aizņemto platību kopā ar Aizsargjoslu, noapaļojot līdz vienam kvadrātmetram,

2.7.21.4. grafisko pielikumu .pdf formātā – izkopējumu no projekta ar Elektroapgādes objekta un Aizsargjoslu izvietojumu zemes vienībā, kā arī situācijas plānu .dwg formātā;

2.7.22. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (vienu) oriģināla eksemplāru ar visiem oriģinālajiem

saskaņojumiem un 1 (vienu) projekta kopiju jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā vai citā ārējā datu nesējā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā. Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas šādas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): skaidrojošais apraksts, darbu organizēšanas projekts (DOP), situācijas plāns, vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolinijas trases plāns, principiālā elektriskā shēma un darba apjomu un materiālu specifikācija. Pievienoto failu nosaukumam jāsaturs būvprojekta daļas nosaukumu un skaidrojoša būvprojekta sastāvdaļas aprakstu.

2.7.23. Ja būvprojekts tiek virzīts caur būvvaldi, tad būvprojektu ievietojot BIS tam jāpievieno trases plāns un principiālā shēma *.dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi *.xls formātā.

Saskaņojumi:

2.7.24. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktajā kārtībā;

2.7.25. Visos gadījumos energoapgādes objektu ierīkošanai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku.

Gadījumā, ja projektēšanas gaitā rodas sarežģījumi un zemes īpašnieki iebilst pret risinājumu, vērsties pie AS "Sadales tīkls", kas lems par iespēju saskaņošanu ar zemes īpašnieku aizvīdot ar zemes īpašnieka informēšanu likuma noteiktajā kārtībā;

2.7.26. Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS);

2.7.27. Ja projektējamo elektroiekārtu būvniecība paredzēta meža zemē, izgatavot atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu, ko sagatavo mērnieks (zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu saskaņot ar meža īpašnieku;

2.7.28. Projektējot KTA, pirms būvprojekta izstrādes, izvietojums un komplektācija ir jāaskaņo ar AS "Sadales tīkls", izveidojot informācijas pieprasījumu tehniskajā portālā [saskano.sadalestikls.lv](https://sadalestikls.lv);

2.7.29. Transformatora apakšstacijas vai slēgiekārtu risinājumu, kas atšķiras no standarta piedāvājuma katalogā, jāaskaņo ar AS "Sadales tīkls" projektēšanas gaitā.

2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:

31.12.2023

2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:

Projektu iesniegt AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, TPF nodaļa, Projektu var iesniegt jebkurā no AS "Sadales tīkls" nodaļām. Adreses un darbalaiki norādīti mājaslapā

3. PAPILDU INFORMĀCIJA

Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai, pamatojoties uz pilnvaru, darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā.

3. Ierobežojumi:

3.1. Šīs tehniskās prasības izstrādātas pamatojoties uz tehniski ekonomiskiem aprēķiniem atbilstoši AS "Sadales tīkls" tehniskajai politikai un citiem normatīviem aktiem;

3.2. Gadījumā ja no projektējamās pieslēguma vietas uz apakšstaciju tiks atslēgta (bojājumu vai citu iemeslu dēļ) maģistrālā VS līnija, tad jaudas nodošana tīklā tiks pārtraukta;

3.3. Gadījumā, ja uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzrādītā jauda pārsniedz izsniegtajās tehniskajās prasībās atļauto jaudu, līdz elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai ražotājam jāiesniedz jauns pieteikums un jāsaņem jaunas AS "Sadales tīkls" tehniskās prasības.

Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru

kontaktainformāciju var atrast internetā mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/eletrotiklu-projektetaji>;

Kad Sistēmas lietotājs pēc Tehnisko prasību saņemšanas būs nosaucis projektētāju un parakstījis vienošanos par būvprojekta izstrādi, AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izveidos būvniecības ieceri un pilnvaros konkrēto projektētāju BIS strādāt ar šo ieceri.

Elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana tiks veikta tikai pēc pēcuizskaites 0,4kV tīkla izbūves un "APLIECINĀJUMS par objekta gatavību sprieguma saņemšanai" saņemšanas;

Projektējot elektroietaisies ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.).

Informējam, ka sniegtā informācija ir shematiskie sadales tīkla izvietojuma dati, kuri iezīmēti uzņēmuma Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS). Dati ir domāti uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. Šo datu precizitāte neatbilst augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas prasībām.

Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami mūsu uzņēmuma ĢIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā režīma uzturēšanu, elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanu. Savukārt informāciju topogrāfiem sniedzam no pirmavotiem - brīvi izvēlēta mēroga grafiskajām

kabeļu piesaistes shēmām un planšetēm, ja nepieciešams, kabeļu līnijas trasi kopā ar topogrāfu precizējam apvidū.

Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti digitāli kabeļu tīklu topogrāfiskie mērījumi, precīzai informācijai saskaņā ar Latvijas Republikas "Ģeotelpiskās informācijas likuma" 13. pantu ir jābūt pilsētas pašvaldības datubāzes vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā. Būvprojekta izstrādes līgumā jāparedz būvprojekta realizācijas autoruzraudzība. Ja būvprojekta realizācijas (būvniecības) gaitā būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta izstrādātājam jāveic nepieciešamās izmaiņas būvprojektā. Būvprojekta izstrādātājam jāierodas būvobjektā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pirmā uzaicinājuma.

Maksimālā pieļaujamā eksporta jauda ir maksimālā elektriskā jauda, ko objekts drīkst nodot AS "Sadales tīkls" elektrotīklā.

Lietotie saīsinājumi:	
ZS - līdz 1kV elektrotīkls	VS - 6-20kV elektrotīkls
EPL – elektropārvades līnija	A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija
GVL, GL – gaisvadu līnija	KP – komutācijas punkts
KL – kabelīnija	PKL – piekarkabeļa līnija
SP, FP – sadales (fīdera) punkts	ZMP – zemsprieguma mājas pievads
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts)	

* Klients – esošais vai potenciālais elektroenerģijas galalietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmuma Nr.1/5 (prot.Nr.15, 3.p.) "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" izpratnē.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta